



Разъединитель предохранителей со светодиодом, 2П, 25А

Тип **FCFDC10DI-2L-SOL**
Каталог № **137259**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Ассортимент			Разъединители с предохранителем
Область применения			Жилые здания Коммерческие здания Открытое пространство
Описание			Защита ветви генератора фотогальваники Сигнализация срабатывания сигнализирует о срабатывании плавкой вставки: 50 - 400 В мигающая, 400 - 1000 В постоянная для цилиндрических плавких вставок для применения в фотогальванике пломбируемый
Подключение			с функцией мигания
Номинальное напряжение	U_e	B	1000
Расчетный рабочий ток 240 В	I_e	A	25
Величина			10 x 38
Полюсы			2-полюсн.

Технические характеристики

Номинальное напряжение	U_e	B	1000
------------------------	-------	---	------

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Fuse switch disconnecter (EC001040)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Fuse switch disconnecter (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])			
Version as main switch			No
Version as safety switch			Yes
Max. rated operation voltage U_e AC		V	0
Rated permanent current I_u		A	25
Rated operation power at AC-23, 400 V		kW	0
Conditioned rated short-circuit current I_q		kA	10
Rated short-time withstand current I_{cw}		kA	0
Suitable for fuses			Shape C1-C3
Number of poles			2
With error protection			No
Type of electrical connection of main circuit			Screw connection
Cable entry			
Equipped with connectors			
Suitable for ground mounting			No
Suitable for front mounting 4-hole			No
Suitable for busbar mounting			No
Type of control element			Other
Position control element			Front side
Motor drive optional			No
Motor drive integrated			No
Version as emergency stop installation			No
Degree of protection (IP), front side			IP20