



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: BSA-INDA

Другие параметры Выбранный датчик INFO1 Индуктивный M18x55 INFO2 info3 Питание от шины заподлицо info4 Индуктивный датчик с 5 мм расстояния срабатывания, разъем M12

Покупка от Electric Automation Network

Передачик с индуктивной Радиокарт. Функция Переключателя
БСА-ИНДА

Корпус из нержавеющей стали, цилиндрический Диаметр: M18

Короткая версия

Утопленного монтажа

Расстояние срабатывания: 5 мм Питание от умный дом доступен с разъемом M12

Свободно программируемых канала код по BGP-ХПК-летучая мышь

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность на delayТур. 5 мс

Среды

Степень protectionIP 67

Степень загрязнения 3 (МЭК 60664)

Рабочая температура -25° до +70°С (от -13° до +158°F) Температура хранения от -30° до +80°С (от -22° до +176°F)

Механическое сопротивление

Ужесточение крутящий момент 2.6 Нм

Материал

Корпус и BodyStainless сталь (1.4301) BackBlack полиэстер

FrontGrey термопластичный полиэфирный

Подключение штекером M12

Вес 25 г

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВХОДНОЕ

Входы Индуктивный переключатель близости

Номинальное расстояние срабатывания СН 5 мм

Эффективная дальность зондирования $S_r 0,9 \times \leq 3P \leq 1.1 \times СН$ полезный

Диапазон рабочих $S_u 0,9 \times S_r \leq S_u \leq 1,1 \times S_r$ заверил, Диапазон рабочих $S_a0 < S_a < 0.81 \times 3P$ Гистерезиса НТур. 7%

Время отклика ≤ 1 smart-дом импульсов

ПОНИЖАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

Номинальное расстояние срабатывания уменьшается за счет использования

металла и сплавов других, чем ст 37. Наиболее важными факторами уменьшения индуктивный бесконтактный выключатель являются:
Steel0 нержавеющей.6 x СН латунная 0,4 x ЗП Aluminium0.3 x Copper0 ЗП.2 x ЗП
СПЕЦИФИКАЦИИ ПОСТАВКИ

Блок питания поставляется смарт-дом

Обратной полярности protectionYes

Номинальный ток Тип. 900 мкА

Выбор типа соединения корпуса Номинальная заказ нет. diameterdist. (ЗП)

M18M12 вилкой5 мм 1)БСА-Инда

1)для монтажа заподлицо в металл

РЕЖИМ РАБОТЫ

БСА-Инда индуктивный бесконтактный выключатель со встроенным смарт-дом передатчик работает точно так же, как обычно существующих про-

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Д + Д -

воздуховоды подобного рода. Когда металлический предмет находится расстояние срабатывания индуктивного бесконтактного переключателя соответствующего канала будет активирован.

Выключатель индуктивный бесконтактный могут быть спроектированы так, чтобы любой умный дом канал с помощью программиста БГП-ХПК-летучая мышь и адаптер адаптировать 1605.

Коричневый

Синий

Черный

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления (14.08.2009) - продукт из группы Карло ГАВАЦЦИ