Transformateur de courant N, externe, IZMX16

Référence IZMX-CT16-N
Code 124188

Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires
Equipements complémentaires			Capteur de courant pour conducteur neutre
			Le transformateur externe est requis pour la fonction de protection contre les défauts à la terre ou d'alarme de défaut à la terre. a) pour le neutre dans le cas des disjoncteurs tripolaires b) pour mesure directe du courant de défaut à la terre au point neutre relié à la terre des disjoncteurs tri et tétrapolaires. Câblage du transformateur sur les bornes du disjoncteur : a) ponter sur 15, 16 et 19, 20 ; b) ne pas ponter 17, 18 et 19, 20 **ne** ponter.
Utilisation avec			IZMX-DTV-G +IZMX-DTV-G +IZMX-DTV-GZ +IZMX-DTU-A IZMX-DTU-A +IZMX-DTU-AZ +IZMX-DTU-G IZMX-DTU-G +IZMX-DTU-AM IZMX-DTU-AM +IZMX-DTU-AMZ IZMX-DTU-GMZ IZMX-DTU-GM +IZMX-DTU-GM +IZMX-DTU-GZ IZMX-DTP-G IZMX-DTP-G +IZMX-DTP-GZ +IZMX-DTP-GM +IZMX-DTP-GMZ IZMX-DTP-GM

Remarques

Un bloc de connexion pour lignes de commande supplémentaire est requis.

Pour disjoncteur fixe → #156593 et disjoncteur débrochable → #156590

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	70

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Transformateur (EC002048)

Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Traitement du signal / Transformateur/convertisseur / Transformateur de courant (ecl@ss8.1-27-21-09-02 [AAB626011])

modèle			transformateur de courant à primaire bobiné
courant assigné primaire In		A	1600
courant assigné secondaire		A	0
puissance apparente nominale secondaire		VA	0
classe de précision			1
facteur de limite de surintensité			-
certifié			non
avec protection contre les contacts accidentels			non
hauteur d'ouverture		mm	0
largeur d'ouverture		mm	0
diamètre d'ouverture		mm	0
fixation par encliquetage			non
avec rail en cuivre			non
raccordement secondaire			borne à vis
nombre d'entrées primaires			1

© 11/2015 by Eaton Industries GmbH