

Référence
Code

+IZMX-M16-110AC
123601

Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires
Equipements complémentaires			Commande motorisée
Equipements complémentaires			Commande motorisée
			AC
Tension assignée de commande	U _s	V	110 - 127 V AC
Utilisation avec			IZMX16... INX16...
Remarques			En cas d'équipement ultérieur, deux blocs supplémentaires de connexion pour lignes de commande sont requis. →#124166
Remarques			En cas d'équipement ultérieur, deux blocs supplémentaires de connexion pour lignes de commande sont requis. → 124166

Tension assignée de commande	U _s	V	110 - 127 V AC
Erforderliche Zeit für das Spannen des Federkraftspeichers bei 1 x U _s			3 s DC
Bemessungsbetriebsstrom	I _n	A	2 A DC
Pointe au démarrage		A	6 A DC
Consommation			280 VA AC 50/60 Hz 150 W DC

Caractéristiques techniques ETIM 4.0

Tension assignée de commande U _s pour 50 Hz AC		V	127
Tension assignée de commande U _s pour 60 Hz AC		V	127
Tension assignée d'alimentation des circuits de commande U _s pour DC		V	0
Type de contacteur			Motor operator
Type de tension pour actionnement			AC