



Contatto di segnalazione molla carica 1W (IZMX-SR)

Tipo IZMX-LCS-SR
Catalog No. 124396
Eaton Catalog No. IZMX-LCS-SR

Programma di fornitura

| | | | |
|------------------------------|----------------|---|---|
| accessori | | | Contatto ausiliario |
| accessori | | | Contatto di segnalazione pronto per l'inserzione con connettore per il collegamento diretto alla bobina di inserzione |
| Tensione di comando nominale | U _s | V | 24 V DC |
| utilizzo con | | | IZMX16..., IZMX40... INX16..., INX40... |
| Note | | | utilizzabile con magneti di inserzione IZMX16(40)-SR... |
| | | | 1 contatto di scambio |

Dati tecnici

Potere nominale di interruzione

| | | | |
|------------------|--|---|------|
| Carico induttivo | | | |
| 250 V AC | | A | 10 |
| 125 V DC | | A | 0.5 |
| 250 V DC | | A | 0.25 |

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

| | | | |
|--|--|----|-----|
| Dati tecnici per verifiche di progetto | | | |
| Temperatura ambiente di servizio min. | | °C | -25 |
| Temperatura ambiente di servizio max. | | °C | 70 |

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|---|----------------------------------|
| apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / blocco interruttore ausiliario (EC000041) | | | |
| Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Componente Per Tecnica Commutazione A Bassa Tensione / Blocco interruttori ausiliari (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013]) | | | |
| numero di contatti invertitori | | | 1 |
| numero di contatti di chiusura | | | 0 |
| numero di contatti di riposo | | | 0 |
| numero di commutatori di segnale | | | |
| corrente d'esercizio nominale I _e per AC-15, 230 V | | A | 10 |
| esecuzione del collegamento elettrico | | | collegamento a connettore piatto |
| esecuzione | | | integrabile |
| tipo di montaggio | | | altri |
| portalampada | | | |