Immagine illustrativa

N. rif. 685800 | Tipo PULSAR1620230A

Descrizione: Rele passo-passo Pulsar 16A 2NO 230V

EAN 5413656858003

Home > Linea Modulare Plus > Comando, controllo, segnalazione, misura > Relè passo-passo - Pulsar S

* Funzione: I relè passo-passo sono commutatori elettromeccanici utilizzati per controllare carichi di media potenza mentre il controllo stesso è molto basso. Il dispositivo commuta tra 2 posizioni stazionarie, ogni volta che un impulso (breve) viene mandato al suo circuito di controllo.
* Applicazione: Principalmente utilizzato per la commutazione di apparecchiature di illuminazione e riscaldamento e / o per ottenere un semplice cablaggio nel caso in cui il carico deve essere controllato a tensione ridotta e / o da più di due posti diversi.
* Caratteristiche: Oltre al normale funzionamento tramite l'elettricizzazione della bobina, è sempre possibile azionare manualmente. La posizione dei contatti è visualizzata dalla posizione dell'impugnatura anteriore per tutti i dispositivi. La versione a comando centrale è stata sviluppata per forzare diversi dispositivi contemporaneamente alla posizione on o off, indipendentemente dallo stato corrente di ogni singolo dispositivo. Anche in questo caso, la possibilità di utilizzare il dispositivo rimane localmente. I terminali di sicurezza sono dotati di viti Pozidriv in blocco e hanno grado di protezione IP20. Sono disponibili un contatto ausiliario aggiuntivo, un modulo di comando centrale aggiuntivo e un distanziatore. È possibile utilizzare un gran numero di pulsanti luminosi. Disponibilità di copertura sigillabile.
Posizionamento binario DIN: utilizzato in posizione verticale / orizzontale
"

Descritores

Category	Relè passo-passo - Pulsar S
Serie	Relè passo-passo - Pulsar S

Specifiche

Corrente nominale (A)	16
Combinazione contatti	2NO
Tensione nominale bobina (V)	230
AC/CC	AC/DC
Numero di moduli	1
Norme (2)	CE IEC 60669-1 IEC 60669-2-2
Sganciatore gamma di tensione V(in % da Un)	90-110
No manovre elettriche meccaniche	2×10^6
Numero massimo di pulsanti non illuminati	Senza restrizione
Numero massimo di pulsanti illuminati con 2 lampade	Vedere il catalogo tecnico
Elettrico a piena tensione AC-1	2×10^5

Classificações

ETIM 6.0	EC000188 - Relais di blocco
ETIM 7.0	EC000188 - Relais di blocco