Induktive Näherungsschalter
Standardschaltabstand, vernickeltes Messinggehäuse
Typen ICB, M18

CARLO GAVAZZI

- **Schaltabstand: 5 bis 8 mm**
- **Bündige und nicht bündige Ausführung**
- **Kurze und lange Ausführung**
- **Nenn-Betriebsspannung (U_b): 10 bis 36 VDC**
- **Ausgang: DC 200 mA, NPN oder PNP**
- **Schließer- und Öffnerfunktion**
- **LED-Anzeige für Ausgang EIN**
- **Schutz vor: Verpolung, Kurzschluss und Transienten**
- **Kabel- und Steckerausführungen**
- **Nach IEC 60947-5-2**
- **Klar lesbare Laserbeschriftung an der Sensorfront**

CE c UL us LISTED

Produktbeschreibung

Bei der ICB Produktfamilie handelt es sich um induktive Näherungsschalter in vernickelten Messinggehäusen für industrielle Standardanwendung.
Sie sind für den Einsatz mit höchsten Anforderungen an den Schaltabstand ausgelegt.
Bei der Schaltausgangsfunktion handelt es sich um NPN und PNP Transistoren mit offenem Kollektorausgang.

Bestellschlüssel

ICB18S30F05NOM1

- **Typ**
- **Gehäuseform**
- **Gehäusematerial**
- **Gehäusegröße**
- **Gehäuselänge**
- **Gewindelänge**
- **Detektionsprinzip**
- **Schaltabstand**
- **Ausgangstyp**
- **Ausgangskonfiguration**
- **Anschluss-Typ**

Typenwahl

Anschluss	Bauform	Schaltabstand S_n	Bestellnummer NPN, Schließer	Bestellnummer PNP, Schließer	Bestellnummer NPN, Öffner	Bestellnummer PNP, Öffner
Kabel	Kurz	5 mm [1]	**ICB18S30F05NO**	**ICB18S30F05PO**	**ICB18S30F05NC**	**ICB18S30F05PC**
Kabel	Kurz	8 mm [2]	**ICB18S30N08NO**	**ICB18S30N08PO**	**ICB18S30N08NC**	**ICB18S30N08PC**
Stecker	Kurz	5 mm [1]	**ICB18S30F05NOM1**	**ICB18S30F05POM1**	**ICB18S30F05NCM1**	**ICB18S30F05PCM1**
Stecker	Kurz	8 mm [2]	**ICB18S30N08NOM1**	**ICB18S30N08POM1**	**ICB18S30N08NCM1**	**ICB18S30N08PCM1**
Kabel	Lang	5 mm [1]	**ICB18L50F05NO**	**ICB18L50F05PO**	**ICB18L50F05NC**	**ICB18L50F05PC**
Kabel	Lang	8 mm [2]	**ICB18L50N08NO**	**ICB18L50N08PO**	**ICB18L50N08NC**	**ICB18L50N08PC**
Stecker	Lang	5 mm [1]	**ICB18L50F05NOM1**	**ICB18L50F05POM1**	**ICB18L50F05NCM1**	**ICB18L50F05PCM1**
Stecker	Lang	8 mm [2]	**ICB18L50N08NOM1**	**ICB18L50N08POM1**	**ICB18L50N08NCM1**	**ICB18L50N08PCM1**

[1] Für bündigen Einbau in Metall

[2] Für nicht bündigen Einbau in Metall

Technische Daten

Nenn-Betriebsspannung (U_b)	10 bis 36 VDC (einschl. Restw.)
Restwelligkeit	≤ 10%
Ausgangsstrom (I_e)	≤ 200 mA @ 50°C (≤ 150 mA @ 50-70°C)
Sperrstrom (I_r)	≤ 50 µA
Leerlaufstrom (I_o)	≤ 15 mA
Spannungsabfall (U_d)	Max. 2,5 VDC @ 200 mA
Schutz vor	Verpolung, Kurzschluss und Transienten
Bemessungsstoßspannung	1 kV/0,5 J
Einschaltverzögerung (t_v)	300 ms
Arbeitsfrequenz (f)	≤ 1500 Hz
Funktionsanzeige Schaltausgang EIN Schließerversion (NO) Öffnerversion (NC)	gelbe LED leuchtet dauerhaft Objekt im Erfassungsbereich Objekt nicht im Erfassungsbereich

Funktionsanzeige für Kurzschluss/Überlast	LED blinkt
Arbeitsschaltabstand (S_a)	$0 \le S_a \le 0{,}81 \times S_n$
Realschaltabstand (S_r)	$0{,}9 \times S_n \le S_r \le 1{,}1 \times S_n$
Nutzschaltabstand (S_u)	$0{,}9 \times S_r \le S_u \le 1{,}1 \times S_r$
Wiederholgenauigkeit (R)	≤ 10%
Schalthysterese (H) (Hysterese)	1 bis 20% des Schaltabstandes
Umgebungstemperatur Betrieb Lagerung	 -25° bis +70°C -30° bis +80°C
Vibration und Stoßfestigkeit	IEC 60947-5-2/7.4
Gehäusematerial Gehäuse Stirnfläche	 Vernickeltes Messing Thermoplast. Polyester, grau

Technische Daten (Forts.)

Anschluss	
Kabel	Ø4,1 x 2 m, 3 x 0,25 mm², grey PVC, oil proof
Steckverbinder	M12 x 1
Schutzart	IP 67
Gewicht (einschl. Kabel/Muttern)	
Kabel	Max. 150 g
Steckverbinder	Max. 70 g
Abmessungen	Siehe Abbildungen unten
Anzugsdrehmoment	
Nicht bündiger Einbau	25 Nm
Bündiger Einbau	
0 bis 7 mm	20 Nm
> 7 mm	25 Nm

Zulassungen	cULus (UL508) Eine CCC Zulassung ist nicht erforderlich für Sensoren mit einer Betriebsspannung
EMV Schutz	Nach IEC 60947-5-2
IEC 61000-4-2 (ESD)	8 KV Luftentladung, 4 KV Kontaktentladung
IEC 61000-4-3	3 V/m
IEC 61000-4-4	2 kV
IEC 61000-4-6	3 V
IEC 61000-4-8	30 A/m

Abmessungen (mm)



Kurze Ausführung, bündiger Einbau, Kabel



Kurze Ausführung, Nicht bündiger Einbau, Kabel



Kurze Ausführung, bündiger Einbau, Steckversion



Kurze Ausführung, Nicht bündiger Einbau, Steckversion



Lange Ausführung, bündiger Einbau, Kabel



Lange Ausführung, Nicht bündiger Einbau, Kabel



Lange Ausführung, bündiger Einbau, Steckversion



Lange Ausführung, Nicht bündiger Einbau, Steckversion

CARLO GAVAZZI

Montage

Werden bündige Sensoren in dämpfendem Material eingebaut, sollten diese entsprechend Abbildung 1A montiert werden.

Abbildung 1A



S_n : Nominal Schaltabstand
d : Sensordurchmesser (18 mm)

Werden nichtbündige Sensoren in dämpfendem Material eingebaut, sollten diese entsprechend Abbildung 1B montiert werden.

Abbildung 1B



S_n : Nominal Schaltabstand
d : Sensordurchmesser (18 mm)

Werden mehrere bündige Sensoren in dämpfendem Material eingebaut, sollten diese entsprechend Abbildung 2A montiert werden.

Abbildung 2A



d : Sensordurchmesser (18 mm)

Werden mehrere nichtbündige Sensoren in dämpfendem Material eingebaut, sollten diese entsprechend Abbildung 2B montiert werden.

Abbildung 2B



d : Sensordurchmesser (18 mm)

Werden Sensoren einander gegenüber montiert, muss ein min. Abstand von 6 x Sn (Nominal Schaltabstand) eingehalten werden (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3



S_n : Nominal Schaltabstand

Schaltbilder



NPN - Schließer



NPN - Öffner



PNP - Schließer



PNP - Öffner

Reduktionsfaktoren

Der angegebene Schaltabstand reduziert sich bei Erfassung anderer Metalle als Fe360.

Die wichtigsten Reduktionsfaktoren für induktive Sensoren sind im Abbildung 4 angeführt.

Abbildung 4

Fe360 : Stahl
CrNi : Chrom-Nickel
CuZn : Messing
Al : Aluminium
Cu : Kupfer
Sr : Realschaltabstand



Zubehör für Sensoren mit Stecker

Stecker 3 polig, gewinkelt, 2 Meter Kabel	**CONM13NF-A2**
Stecker 3 polig, gewinkelt, 5 Meter Kabel	**CONM13NF-A5**
Stecker 3 polig, gewinkelt, 10 Meter Kabel	**CONM13NF-A10**
Stecker 3 polig, gerade, 2 Meter Kabel	**CONM13NF-S2**
Stecker 3 polig, gerade, 5 Meter Kabel	**CONM13NF-S5**

Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Datenblätter für Zubehör.

Lieferumfang

- Induktiver Näherungsschalter ICB.
- 2 Muttern, vernickeltes Messing
- Verpackung: Kunststoffbeutel