



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: 047H0209

Codice identificativo TI 16C , Peso 0.106 [kg] ,
Approvazioni CE, DNV, EAC

Acquista da Electric Automation Network



I relè di sovraccarico termico TI 16C-30C coprono il campo da 0,13 a 32 ampere e proteggono i motori a gabbia di scoiattolo fino a 15 KW contro il sovraccarico. La funzione protezione di fase accelera l'intervento quando alimentato a trifase in caso di assenza di una fase. Ciò riveste particolare importanza nel caso dei motori con configurazione a triangolo. Da utilizzare con i contattori da CI 6 fino a CI 30 Design compatto Pulsante di arresto/reset Funzione di ripristino manuale/automatico Funzione verifica intervento Scala DOL / scala Y-Δ Contatti segnali isolati galvanicamente Protezione contro la mancanza di una singola fase

Codice identificativo	TI 16C
Peso	0.106 [kg]
Approvazioni	CE, DNV, EAC, UL
Current DOL motor starter	4,00 - 6,20 A
Corrente, avviatore star-delta	6,90 - 10,70 A
EAN no.	5702423006717
Prod. identico	047H4209

Descriz.	RELÈ SOVRACCARICO TERMICO
Prod. Group	Contactors and motor starters
Prod. name	Overload relay
File approvazione UL	E82701