



Расцепитель рабочих токов;(2) 110-125 В перем. тока/пост. тока

Тип **+IZMX-ST5110AD**
Каталог № **123733**

Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Дистанционная коммутация
Принадлежности			Второй расцепитель рабочих токов
			Не может комбинироваться с расцепителем минимального напряжения.
максимальная частота коммутаций	Переключени: минута		3
			ограничена 3 разами в минуту, обусловлена высоким значением начального пускового тока в течение 35 мс. Просьба учесть - частота переключения выключателя = 60 раз/ч
Номинальное управляющее напряжение	U_s	В	110 - 127 V AC 50/60 Hz 110 - 125 V DC
Рабочий диапазон	$x U_s$	Коэффициент	0,9...1,1
макс. ток удержания	I_n	А	0.071
макс.начальный пусковой ток (35 мс)	I_n	А	5.54
макс. мощность удержания	Перем. ток/ пост. ток (AC/ DC)	VA/W	10
макс. мощность трогания (35 мс)	Перем. ток/ пост. ток (AC/ DC)	VA/W	540
Общее время переключения автоматического выключателя	@ $U_s=100\%$	мс	22
Применяемое для			IZMX16..., IZMX40... INX16..., INX40...
указания			
Пригодно для постоянных команд (100% ED)			

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Shunt release (for power circuit breaker) (EC001023)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Full load current trip (ecl@ss10.0.1-27-37-04-18 [AKF016013])			
Rated control supply voltage U_s at AC 50HZ		V	110 - 127
Rated control supply voltage U_s at AC 60HZ		V	110 - 127
Rated control supply voltage U_s at DC		V	110 - 125
Voltage type for actuating			AC/DC
Initial value of the undelayed short-circuit release - setting range		A	0
End value adjustment range undelayed short-circuit release		A	0
Type of electric connection			Flat plug-in connection
Number of contacts as normally open contact			0
Number of contacts as normally closed contact			0
Number of contacts as change-over contact			0
Suitable for power circuit breaker			Yes
Suitable for off-load switch			Yes
Suitable for motor safety switch			No
Suitable for overload relay			No