



Sganciatore di minima tensione 60 VDC



Powering Business Worldwide™

Tipo IZMX-UVR60DC
Catalog No. 124099

Programma di fornitura

Assortimento			Accessori
accessori			Teleinserzione
accessori			Sganciatori di minima tensione
			Non può essere combinata con una seconda bobina a lancio di corrente. Set equipaggiamento supplementare Slot a destra su piastra di adattamento
Frequenza di manovra massima	Accensioni/ Minuto		3
			è limitato a 3/min a causa dell'elevata corrente di eccitazione entro 35 ms. Fare attenzione alla frequenza di inserzione dell'interruttore = 60/h
Tensione di comando nominale	U_s	V	60 V DC
Range di funzionamento	$x U_s$	Fattore	0,85 - 1,1
max. corrente di ritenuta	I_n	A	0.07
max. corrente di eccitazione (35 ms)	I_n	A	12.5
max. potenza di ritenuta	AC/DC	VA/W	5
max. potenza di eccitazione (35 ms)	AC/DC	VA/W	890
Tempo di commutazione totale dell'interruttore automatico di potenza	@ $U_s=100\%$	ms	37
utilizzo con			IZMX16..., IZMX40... INX16..., INX40...
Note			In caso di espansione è necessario un modulo aggiuntivo di collegamento cavi di comando. Per interruttori da incasso fissi →#156593 e interruttori in tecnica estraibile →#156590
Note			
Resistente all'inserzione ininterrotta (100% durata di inserzione)			

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	70

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / sganciatore di minima tensione (EC001022)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Interruttori Di Potenza (Ns, < 1 Cv) / Azionamento sottotensione (ecl@ss10.0.1-27-37-04-17 [AKF015013])			
tensione di alimentazione pilota nominale U_s per AC 50 Hz		V	0 - 0
tensione di alimentazione pilota nominale U_s per AC 60 Hz		V	0 - 0
tensione di alimentazione pilota nominale U_s per DC		V	60 - 60
tipo di tensione per l'azionamento			DC
tipo di tensione per l'azionamento			DC
esecuzione del collegamento elettrico			collegamento a connettore piatto
numero di contatti di chiusura			0
numero di contatti di riposo			0
numero di contatti invertitori			0
ritardato			no
adatto per disgiuntore			si
adatto per interruttore di carico			si
adatto per salvamatore			no
adatto per relè di sovraccarico			no

