



Commande motorisée 48 VDC

Référence **+IZMX-M40-48DC**
 N° de catalogue **124292**

Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires
Equipements complémentaires			Commande à distance
Equipements complémentaires			Commande motorisée
			DC
Fréquence de manœuvres max.	Enclenchement minute		3
			Attention ! Tenir compte de la fréquence de commutation = 60/h
Tension assignée de commande	U_s	V	48 V DC
Plage de fonctionnement	$x U_s$	Facteur	0,85 - 1,1
Courant de maintien max.	I_n	A	3
Courant d'appel max. (35 ms)	I_n	A	13,5
Consommation au maintien max.	AC/DC	VA/W	175
Consommation à l'appel max. (35 ms)	AC/DC	VA/W	3
Utilisation avec			IZMX40... INX40...
Information sur les éléments compris dans la fourniture			Un contact de signalisation et un afficheur sur l'avant du disjoncteur indiquant « Ressorts d'accumulation d'énergie réarmés » sont compris dans la livraison.

Caractéristiques techniques

Temps nécessaire au réarmement des ressorts d'accumulation d'énergie sous $1 \times U_s$			3 s DC
Courant assigné d'emploi	I_n	A	3 A DC
Pointe au démarrage		A	12 A DC
Consommation			175 W DC

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	70

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Commande motorisée pour disjoncteur (EC001030)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Interrupteur de puissance (BT, < 1 kV) / Entraînement électrique pour interrupteur de puissance (ecl@ss10.0.1-27-37-04-12 [AKF010013])			
finition du mécanisme de commutation			commande motorisée
tension d'alimentation de courant nominal U_s à CA 50 Hz		V	0 - 0
tension d'alimentation de courant nominal U_s à CA 60 Hz		V	0 - 0
tension d'alimentation de courant nominal U_s CC		V	48 - 48
type de tension d'actionnement			DC
type de tension d'actionnement			DC