Electric Automation
Automation specialists

Référence: PSTX170-600-70
Code: 1SFA898111R7000

PSTX170-600-70 Softstarter

Achat de Electric Automation Network

Démarreurs progressifs PSTX170-600-70 pour max 600V tension principaux et 100 - 250V 50/60Hz contrôle de la tension d'alimentation.

## La commande

| | |
|---|---|
| EAN: | 7320500501436 |
| Quantité D'Ordre Minimum: | 1 pièce |
| Tarif Des Douanes, Numéro: | 85371099 |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Le Produit Net De La Largeur: | 199.000mm |
| Le Produit Net De La Hauteur: | 377.000mm |
| Le Produit Net De La Profondeur: | 235.000mm |
| Produit Poids Net: | 9.60kg |

## Conteneur D'Informations

| | |
|---|---|
| Paquet Niveau 1 Largeur: | 280 mm |
| Paquet Niveau 1 Durée: | 455 mm |
| Paquet De Niveau 1 De La Hauteur: | 315 mm |
| Paquet Niveau 1 Poids Brut: | De 10,40 kg |
| Paquet Niveau 1 EAN: | 7320500501436 |

| | |
|---|---|
| Paquet Niveau 1 Unités: | 1 pièce |

## Technique

| | |
|---|---|
| Tension Nominale D'Utilisation: | Circuit principal 208 ... 600 V AC |
| Nominale De La Tension D'Alimentation ($U_s$): | 100 ... 250 V |
| Nominale Du Circuit De Commande De Tension ($U_c$): | DC 24 V |
| Fréquence nominale (f): | Circuit Principal 50/60 Hz |
| De Fonctionnement Assignée D'Alimentation En Ligne (Pe): | à 400 V, 90 kW |
| Nominale D'Utilisation De Puissance À L'Intérieur De Delta Connection: | à 400 V 160 kW |
| Courant Assigné Nominal - À L'Intérieur De Delta Connection: | 300 |
| Facteur De Service De Pourcentage: | 100 % |
| Protection De Surcharge: | Construire-dans la protection électronique contre les surcharges |
| Système Électronique De Surcharge: | Oui |
| Réglable Courant Nominal Du Moteur C'Est À Dire: | 30...100 % |
| Capacité de démarrage à Maximum de Courant Nominal Ie: | 4xIe pendant 10s |
| Le Temps De Rampe: | 1 ... 120 seconde(s) |
| Initiale De Tension Lors Du Démarrage: | 30 ... 70 % |
| L'Étape Vers Le Bas De La Tension De Rampe Spéciale: | 100 ... 10 % |
| Limite De Courant Fonction: | 1.5 7.5 ... xIe |
| Commutateur pour l'Intérieur de Delta Connection: | Oui |
| Exécuter Relais De Signal: | Oui |
| By-pass de Relais de Signal: | Oui |
| Faute De Relais De Signal: | Oui |
| La Surcharge De Relais De Signal: | Oui |
| Sorties Analogiques: | 0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA |
| L'indication du Signal prêt à commencer à/en veille (LED): | Vert |
| L'indication du Signal de course R (LED): | Vert |
| Signal de protection de l'indication (LED): | Jaune |
| Signal d'indication de défaut (LED): | Rouge |
| Communication: | Construit en interface Modbus, Anybus, FieldBusPlug (avec adaptateur). |
| Type De Terminal: | Circuit Principal: Bars |
| La Connexion De La Capacité-Circuit Principal: | Diamètre des trous de 8,5 mm |
| La Connexion De La Capacité Du Circuit De Contrôle: | Rigide 1x2.5 mm2 |

| | |
|---|---|
| La Connexion De La Capacité D'Approvisionnement En Circuit: | Rigide 1x2.5 mm2 |
| Couple De Serrage: | Circuit principal 14 N·m |
| Principale Du Produit Type: | PSTX170 |

## Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

| | |
|---|---|
| Déclaration de Conformité CE: | 2CMT005209 |
| La Directive RoHS De L'Information: | 2CMT005210 |

## De l'environnement

| | |
|---|---|
| Température De L'Air Ambiant: | De Stockage -40 ... +70 °C<br>Fonctionnement -25 ... +60 °C |
| RoHS Status: | Suite à la Directive européenne 2002/95/CE de la commission du 18 août 2005 et modification |