

Référence IZM-SR48DC  
Code 122943

## Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires
Plage de courants			supérieur à 4000 A
Equipements complémentaires			Déclencheur voltétrique
Equipements complémentaires			Electro-aimants de fermeture
Technique de déclenchement			Déclencheur électronique
norme / homologation			IEC
			Un électro-aimant de fermeture peut être associé à un déclencheur à émission de tension et à un déclencheur à manque de tension ou un déclencheur à émission de tension ou à un deuxième déclencheur à émission de tension.
Tension assignée de commande	$U_s$	V	DC 48
Utilisation avec			IZM20, 32, 40, 63... IN20, 32,40, 63...
Remarques			En cas de commande séparée, le bornier pour circuits auxiliaires IZM-SEC... est nécessaire pour le raccordement. A commander le cas échéant. → Schéma d'affectation des bornes, page 71

## Caractéristiques techniques

### Tension assignée de commande

CC	$U_s$	V	48
----	-------	---	----

### consommation

DC		W	(appel 250)
Temps de réaction du disjoncteur sous $U_s$		ms	40

### plage de fonctionnement

Tension de fermeture		$x U_s$	
	Serrage	$x U_c$	Selon norme IEC

## Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	70