



Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: CM-MPN.62P
Code: 1SVR760488R8300

CM-MPN.62P Three-phase monitoring
relay 2c/o, 0,0.1-30s, L1-L2-
L3=3x450-720VAC

Kaufen von Electric Automation Network



Die CM-MPN. Das 62S ist ein multifunktionales Relais von der CM drei-Phasen-Monitoring-Bereich. Es arbeitet mit einer Nenn-Versorgungsspannung / three-phase Messspannung von 450-720 V AC 50/60 Hz und hat einen 2-c/a (Wechsler) Ausgang mit Kontakten, Nennstrom bei 250 V / 4 A. Dieses Relais überwacht alle Phase-Parameter wie z.B. über-/Unterspannung, Phasen-Asymmetrie und Phasenausfall. Die entsprechenden Grenzwerte sind einstellbar. Die CM-MPN.62S bietet auch die Auswahl von Phase-Sequenz-Monitoring, automatische Phasenfolgekorrektur sowie ein- oder AUS-Auslöseverzögerung. Die Output-Kontakte konfiguriert werden können, 1x2 c/o (SPDT) Kontakte (gemeinsames Signal) oder 2 x 1 c/o (SPDT) Kontakt (separates Signal für über- und Unterspannungsschwellen) - Operation. Die Auslöseverzögerung ist einstellbar über einen Bereich von augenblicklich bis 30 s (0, 0.1-30 s). Eine plombierbare Klarsichtabdeckung zum Schutz vor unbefugten Änderungen, die als Zubehör erhältlich ist. Das Gerät bietet wartungsfreie Easy Connect Technology mit Push-in-Klemmen.

Bestellen

EAN:	4016779852104
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85364900

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
--------------------------	---------

Paket Level 1 Breite:	97 mm
Paket Level 1 Höhe:	109 mm
Paket Level 1 Länge:	52,5 mm
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	0,25 kg

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	45mm
Produkt Netto Tiefe:	104.8mm
Produkt Netto-Höhe:	85.6mm
Produkt-Netto-Gewicht:	0.225kg

Technische

Funktion:	Phasenausfall-Erkennung Phasenfolge-überwachung Automatische phasenfolgekorrektur Über - und unterspannungsüberwachung Phase, Unwucht-Erkennung
Standards:	IEC/EN 60255-1 EN 50178
Messbereich:	3x450 ... 720 V AC
Rated Control Supply Voltage (U_s):	3 x 450 ... 720 V AC
Ausgabe:	2 x 1 c/o oder 1 x 2 c/o Kontakte, konfigurierbar
Zeit-Bereich:	200 ms start-up-delay 0 s oder 0,1-30 s Auslöseverzögerung (ON oder OFF)
Terminal-Typ:	Steckklemmen
Bemessungs-Betriebsstrom AC-12 (I_e):	(230 V) 4 A
Bemessungs-Betriebsstrom AC-15 (I_e):	(230 V) 3 A
Bemessungs-Betriebsstrom DC-12 (I_e):	(24 V) 4 A
Bemessungs-Betriebsstrom DC-13 (I_e):	(24 V) 2 A
Minimale Schaltleistung:	24 V 10 mA
Bemessungsisolationsspannung (U_{ich}):	Eingangskreis / Ausgangskreis 1000 V Ausgangskreis 1 / Ausgangskreis 2 300 V
Bewertet Impuls Widerstehen Spannung (U_{imp}):	Input Circuit 8 kV Ausgang Kreis 4 kV
Schutzart:	Gehäuse IP50 Terminals IP20
Überspannungskategorie:	III
Verschmutzungsgrad:	3
Kurzschluss-Schutzeinrichtungen:	Ausgangsschaltung NC - F-Typ-Sicherungen 6 A Ausgangsschaltung NICHT - F-Typ-Sicherungen 10 A
Elektrische Lebensdauer:	AC-12 100000 Zyklus

Mechanische Haltbarkeit:	30000000-Zyklus
Anschluss-Kapazität:	Flexibel mit Aderendhülse 2x 0.5 ... 1.5 mm ² Flexibel mit Isolierter Aderendhülse 2x 0.5 ... 1.5 mm ² Flexibel 2x 0.5 ... 1.5 mm ² Starre 2x 0.5 ... 1.5 mm ²
Abisolierlänge:	8 mm
Einbaulage:	Jeder
Montage auf DIN-Schiene:	TH35-15 (35 x 15 mm Montage-Schiene) gem. IEC 60715 Hutschienen TH35-7,5 (35 x 7,5 mm Hutschiene) acc. IEC 60715

Umwelt

Umgebungstemperatur:	Betrieb -25 ... +60 °C Lagerung -40 ... +85 °C
RoHS Status:	Nach der EU-Richtlinie 2011/65/EG

Technische UL/CSA

Maximale Betriebsspannung UL/CSA:	Ausgangskreis 300 V AC
Schaltleistung UL/CSA:	B300
Anschluss Kapazität nach UL/CSA:	Flexibel 2x 18 ... 16 AWG Starre 2x 20 ... 16 AWG

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

CB-Zertifikat:	CB_DK-27946-UL
CCC-Zertifikat:	CCC_2009010303326655
cULus-Zertifikat:	cULus508_20120829-E140448
Konformitätserklärung - CE:	1SAD938500-0203
EAC Zertifikat:	EAC_RU_C-DE.ME77.B.01012
GL Zertifikat:	GL_37695-12HH
RMRS-Zertifikat:	RMRS_12.04009.250
RoHS-Informationen:	1SAA981057-4402

Klassifikationen

Objekt-Classification Code:	B
E-nummer:	3860612
ETIM 4:	EC001441 - Phase monitoring relay
ETIM 5:	EC001441 - Phase monitoring relay
eClass:	7.0 27371803