



**Electric Automation**  
Automation specialists

Artikel-Nr.: FS401EK-C25/0.03  
Code: 2CCL562310E0254

FS401KE-C25 / 0,03  
Fehlerstromschutzschalter mit  
Überstromschutz 2 Pole C Charakteristik  
25A 10000 ~ 230V

Kaufen von Electric Automation Network



FS401KE-C25/0,03 Fehlerstrom-Schutzschalter mit überstromschutz 2 Pole C  
Charakteristik 25A 10000 ~230/400V

### Bestellen

EAN:	7612270104635
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85362020

### Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	36mm
Produkt Netto-Höhe:	91mm
Produkt Netto-Länge:	72 mm
Produkt Netto Tiefe:	75mm
Produkt-Netto-Gewicht:	0.250kg

### Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	2 Stück
Paket Level 1 Breite:	100 mm
Paket Level 1 Höhe:	90 mm
Paket Level 1 Länge:	75 mm

Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	0.058 kg
Paket Level 1-EAN:	7612270104635

## Umwelt

RoHS Status:	Nach der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Änderung
--------------	--

## Weitere Informationen

IIT Publishing Status:	Level 0 - Information enabled
Anzahl der Pole:	2
Verlustleistung:	4.38 W
Produkt-Typ:	FS401
Produkt-Name:	FS401
Nennstrom (I <sub>cn</sub> ):	25 A
Bemessungs-Strom (I <sub>e</sub> ):	25 A
Bemessungs-Spannung:	230 / 400 V AC
Bemessungsdifferenzstrom:	0.03 AMPx
Bemessungs-Kurzschluss-Kapazität (I <sub>cn</sub> ):	6 kA
Standards:	EN61009-1
Auslösekennlinie:	C

## Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Datenblatt, Technische Daten:	2CCC451059C0202
Konformitätserklärung - CE:	2CCY451110D0601
RoHS-Informationen:	2CCC451021D0201

## Klassifikationen

ETIM 4:	EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutz)
ETIM 5:	EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutz)
Objekt-Classification Code:	FB