Sganciatore a lancio di corrente (2) 220-240 VAC/DC

Tipo +IZMX-STS230AD
Codice numerico 123734

Powering Business Worldwide

Programma di fornitura

Assortimento			Accessori
accessori			Teleinserzione
accessori			Secondo sganciatore a lancio di corrente
			Solo in combinazione con un "primo" sganciatore a lancio di corrente. Non può essere combinata con una bobina di minima tensione.
Frequenza di manovra massima	Accensioni/ Minuto		3
			è limitato a 3/min a causa dell'elevata corrente di eccitazione entro 35 ms. Fare attenzione alla frequenza di inserzione dell'interruttore = 60/h
Tensione nominale di alimentazione	U_s	V	208 - 240 V AC 50/60 Hz 208 - 250 V DC
Range di funzionamento	x U_s	Fattore	0,7 - 1,1
max. corrente di ritenuta	I_n	A	0.034
max. potenza di ritenuta	AC/DC	VA/W	9
Tempo di commutazione totale dell'interruttore automatico di potenza	@ Us=100%	ms	22
utilizzo con			IZMX16..., IZMX40... INX16..., INX40...

Note

per comando continuo (100% durata di inserzione)

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	70

Dati tecnici secondo ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Shunt release (for power circuit breaker) (EC001023)			
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ		V	208 - 240
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ		V	208 - 240
Rated control supply voltage Us at DC		V	220 - 250
Voltage type for actuating			AC/DC
Initial value of the undelayed short-circuit release - setting range		A	0
End value adjustment range undelayed short-circuit release		A	0
Type of electric connection			Flat plug-in connection
Number of contacts as normally open contact			0
Number of contacts as normally closed contact			0
Number of contacts as change-over contact			0
Suitable for power circuit breaker			Yes
Suitable for off-load switch			Yes
Suitable for motor safety switch			No
Suitable for overload relay			No

© 09/2014 by Eaton Industries GmbH