

Riferimento: 3RA1316-8XB30-1AP0

Teleinvertitore MONTAGGIO AC-3, 4KW / 400V, 3-POLE, SZ. COLLEGAMENTO S00 VITE, 230 V ca, 50/60 Hz elettr. E MECH. INTERBLOCCO

Acquista da Electric Automation Network



Dati tecnici generali:	
Funzione del prodotto	contattore di inversione
Grandezza costruttiva del contattore	S00
Larghezza	mm 90
Altezza	mm 67
Profondità	mm 72
Codice identificativo di apparecchiatura secondo EN 61346-2	Q
Codice identificativo di apparecchiatura secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC 750	K
Circuito di comando/ Comando:	
Tipo di tensione della tensione di comando	AC
Tensione di comando 1	
con AC	
— a 50 Hz valore nominale	V 230
— a 60 Hz valore nominale	V 230
Frequenza della tensione di comando	
1 valore nominale	Hz 50
2 valore nominale	Hz 60
Circuito elettrico principale:	
Corrente di impiego con AC-3 con 400 V valore nominale	A 9

Potenza di esercizio con AC-3 con 400 V valore nominale	kW	4	
Circuito elettrico ausiliario:			
Numero dei contatti NC per contatti ausiliari per ogni senso di rotazione		0	
Numero dei contatti NO per contatti ausiliari per ogni senso di rotazione		0	
Conessioni/ Morsetti:			
Numero delle connessioni elettriche per circuito principale		morsetti a vite	
Tipo di fissaggio		fissaggio a vite e a scatto su guida profilata da 35 mm a norma DIN EN 50022	
Condizioni ambientali:			
Temperatura ambiente durante l'esercizio	°C	-25 ... +60	
Grado di protezione IP lato frontale		IP20	
Certificati/ Approvazioni:			
General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
		spezielle Prüfbescheinigungen	
Shipping Approval			
other			
Umweltbestätigung	Bestätigungen		