

Riferimento: 3RT2517-2BG40

2NO + 2NC CONTATTORE, AC3: 5.5KW  
DC 125V 4 POLI, 2NO + 2NC, SZ: S00,  
morsetti a molla

Acquista da [Electric Automation Network](#)



Marca del prodotto	SIRIUS
Denominazione del prodotto	contattore 3RT2
Dati tecnici generali:	
Grandezza costruttiva del contattore	S00
Ampliamento del prodotto	
Modulo funzionale per la comunicazione	No
Blocchetto di contatti ausiliari	Sì
Tensione di isolamento	
valore nominale	690 V
Grado di inquinamento	3
Resistenza di tenuta ad impulso di tensione valore nominale	6 kV
Tensione max. ammissibile per separazione sicura	
tra bobina e contatti principali secondo EN 60947-1	400 V
Grado di protezione IP	
lato frontale	IP20
Resistenza agli urti	
con colpo ad onda rettangolare	
— con DC	7,3g / 5 ms, 4,7g / 10 ms
con colpo ad onda sinusoidale	
— con DC	11,4g / 5 ms, 7,3g / 10 ms

Durata di vita meccanica (numero di cicli di manovra)	
del contattore tip.	30 000 000
del contattore con blocchetto di contatti ausiliari montato compatibile con l'elettronica tip.	5 000 000
del contattore con blocchetto di contatti ausiliari montato tip.	10 000 000
Condizioni ambientali:	
Altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.	2 000 m
Temperatura ambiente	
durante l'esercizio	-25 ... +60 °C
durante l'immagazzinaggio	-55 ... +80 °C
Circuito elettrico principale:	
Numero dei contatti NO per contatti principali	2
Numero dei contatti NC per contatti principali	2
Corrente di impiego	
con AC-1	
— fino a 690 V con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale	22 A
— fino a 690 V con temperatura ambiente di 60 °C valore nominale	20 A
con AC-2 con AC-3 con 400 V	
— per ogni contatto di lavoro valore nominale	12 A
— per ogni contatto NC valore nominale	9 A
Sezione di conduttore collegabile nel circuito principale con AC-1	
a 60 °C min. ammissibile	2,5 mm <sup>2</sup>
a 40 °C min. ammissibile	4 mm <sup>2</sup>
Corrente di impiego	
per 1 via di corrente per DC-1	
— con 24 V valore nominale	20 A
— con 110 V valore nominale	2,1 A
— con 220 V valore nominale	0,8 A
— con 440 V valore nominale	0,6 A
con 2 vie di corrente in serie per DC-1	
— con 24 V valore nominale	20 A
— con 110 V valore nominale	12 A
— con 220 V valore nominale	1,6 A
— con 440 V valore nominale	0,8 A
Corrente di impiego	
per 1 via di corrente per DC-3 per DC-5	

— con 24 V per ogni contatto NC valore nominale	20 A
— con 24 V per ogni contatto di lavoro valore nominale	20 A
— con 110 V per ogni contatto NC valore nominale	0,075 A
— con 110 V per ogni contatto di lavoro valore nominale	0,15 A
— con 220 V per ogni contatto NC valore nominale	0,375 A
— con 220 V per ogni contatto di lavoro valore nominale	0,75 A
con 2 vie di corrente in serie per DC-3 per DC-5	
— con 110 V per ogni contatto NC valore nominale	0,175 A
— con 110 V per ogni contatto di lavoro valore nominale	0,35 A
— con 24 V per ogni contatto NC valore nominale	20 A
— con 24 V per ogni contatto di lavoro valore nominale	20 A
Potenza di esercizio	
con AC-1	
— con 230 V valore nominale	7,5 kW
— con 400 V valore nominale	13 kW
con AC-2 con AC-3	
— con 230 V per ogni contatto NC valore nominale	2,2 kW
— con 230 V per ogni contatto di lavoro valore nominale	3 kW
— con 400 V per ogni contatto NC valore nominale	4 kW
— con 400 V per ogni contatto di lavoro valore nominale	5,5 kW
Potenza dissipata [W] con AC-3 con 400 V con valore nominale della corrente di impiego per ogni conduttore	1,2 W
Frequenza di manovra a vuoto	
con AC	10 000 1/h
con DC	10 000 1/h
Frequenza di commutazione	
con AC-1 max.	1 000 1/h
Circuito di comando/ Comando:	
Tipo di tensione della tensione di comando	DC
Tensione di comando con DC	
valore nominale	125 V
Fattore campo di lavoro valore nominale tensione di comando della bobina magnetica con DC	0,8 ... 1,1
Potenza di attrazione della bobina magnetica con DC	4 W
Potenza di ritenuta della bobina magnetica con DC	4 W
Ritardo di chiusura	
con DC	30 ... 100 ms
Ritardo di apertura	
con DC	7 ... 13 ms

Durata dell'arco	10 ... 15 ms
Circuito elettrico ausiliario:	
Numero dei contatti NC	
per contatti ausiliari	
— con commutazione istantanea	0
Numero dei contatti NO	
per contatti ausiliari	
— con commutazione istantanea	0
Corrente di impiego con AC-12 max.	10 A
Corrente di impiego con AC-15 con 230 V valore nominale	10 A
Corrente di impiego con AC-15 con 400 V valore nominale	3 A
Corrente di impiego per DC-12	
con 48 V valore nominale	6 A
con 60 V valore nominale	6 A
con 110 V valore nominale	3 A
con 125 V valore nominale	2 A
con 220 V valore nominale	1 A
con 600 V valore nominale	0,15 A
Corrente di impiego per DC-13	
con 24 V valore nominale	10 A
con 48 V valore nominale	2 A
con 60 V valore nominale	2 A
con 110 V valore nominale	1 A
con 220 V valore nominale	0,3 A
con 600 V valore nominale	0,1 A
Affidabilità di contatto dei contatti ausiliari	un'inserzione errata ogni 100 mln. (17 V, 1 mA)
Dati nominali UL/CSA:	
Potenza meccanica erogata [hp]	
per motore monofase in corrente alternata	
— con 110/120 V valore nominale	0,5 hp
— con 230 V valore nominale	2 hp
Caricabilità dei contatti dei contatti ausiliari secondo UL	A600 / Q600
Protezione da cortocircuito	
Esecuzione della cartuccia fusibile	
per protezione da cortocircuito del circuito principale	
— con tipo di assegnazione 1 necessario	gL/gG NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE: 35 A

— con tipo di assegnazione 2 necessario	gL/gG NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE: 20 A
per protezione da cortocircuito dei blocchetti di contatti ausiliari necessario	fusibile gL/gG: 10 A
<b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni:</b>	
Posizione di incasso	con piano di montaggio verticale ruotabile a +/-180°, con piano di montaggio verticale inclinabile a +/- 22,5° in avanti e indietro
Tipo di fissaggio	fissaggio a vite e a scatto su guida profilata da 35 mm a norma DIN EN 50022
montaggio in fila	Sì
Altezza	70 mm
Larghezza	45 mm
Profondità	73 mm
Distanza da rispettare	
per il montaggio in fila	
— in avanti	0 mm
— indietro	0 mm
— verso l'alto	0 mm
— verso il basso	0 mm
— di lato	0 mm
da componenti messi a terra	
— in avanti	0 mm
— indietro	0 mm
— verso l'alto	0 mm
— di lato	6 mm
— verso il basso	0 mm
da componenti in tensione	
— in avanti	0 mm
— indietro	0 mm
— verso l'alto	0 mm
— verso il basso	0 mm
— di lato	6 mm
<b>Connessioni/Morsetti:</b>	
Numero delle connessioni elettriche	
per circuito principale	morsetti di linea a molla
per circuito ausiliario e di comando	morsetti di linea a molla
Tipi di sezioni di conduttore collegabili	
per contatti principali	
— monofilare	2x (0,5 ... 4 mm <sup>2</sup> )
— monofilare o multifilare	2x (0,5 ... 4 mm <sup>2</sup> )

— filo flessibile con lavorazione dell'estremità del conduttore	2x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )
— filo flessibile senza lavorazione dell'estremità del conduttore	2x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )
con conduttori AWG per contatti principali	2x (20 ... 12)
Tipi di sezioni di conduttore collegabili	
per contatti ausiliari	
— monofilare	2x (0,5 ... 4 mm <sup>2</sup> )
— monofilare o multifilare	2x (0,5 ... 4 mm <sup>2</sup> )
— filo flessibile con lavorazione dell'estremità del conduttore	2x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )
— filo flessibile senza lavorazione dell'estremità del conduttore	2x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )
con conduttori AWG per contatti ausiliari	2x (20 ... 12)
Sicurezza:	
Valore B10	
per alto tasso di richiesta secondo SN 31920	1 000 000
Quota di guasti pericolosi	
per basso tasso di richiesta secondo SN 31920	40 %
per alto tasso di richiesta secondo SN 31920	73 %
Tasso di guasto [FIT]	
per basso tasso di richiesta secondo SN 31920	100 FIT
Funzione del prodotto	
Contatto speculare secondo IEC 60947-4-1	Sì; con 3RH29
guida forzata secondo IEC 60947-5-1	No
Valore T1 per intervallo di proof test o durata d'utilizzo secondo IEC 61508	20 y