



Contact de signalisation, marche-arrêt, 4F + 40

Référence **+IZM-AS44**  
N° de catalogue **122759**

## Gamme de livraison

|                             |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|
| Equipements complémentaires |  |  | Contacts auxiliaires   |
| Equipements complémentaires |  |  | Contact auxiliaire standard pour signalisation MARCHE/ARRET  |
|                             |  |  | 4 contacts O/F supplémentaires   |
| Utilisation avec            |  |  | IZM20, 32, 40, 63...<br>IN20, 32, 40, 63...  |
| Remarques                   |  |  | Pas d'association avec un deuxième déclencheur à émission de courant, pas d'association avec IZM20, IN20 et IZM40, IN40. |

## Caractéristiques techniques

### Pouvoir assigné de coupure

|                  |  |   |      |
|------------------|--|---|------|
| Charge inductive |  |   |      |
| 250 V AC         |  | A | 10   |
| 125 V DC         |  | A | 0.5  |
| 250 V DC         |  | A | 0.25 |

## Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

|   |  |    |     |
|---|--|----|-----|
| Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception |  |    |     |
| Température d'emploi min.   |  | °C | -25 |
| Température d'emploi max.   |  | °C | 70  |