

Typ
Art.-Nr.

+IZMX-M16-110DC
123597

Lieferprogramm

Sortiment			Zusatzausrüstung
Zubehör			Motorantrieb
Zubehör			Motorantrieb
			DC
Bemessungssteuerspeisespannung	U_s	V	110 - 125 V DC
verwendbar für			IZMX16... INX16...
Hinweise			Bei Nachrüstung sind zwei zusätzliche Steuerleitungsanschlussblöcke erforderlich. →#156593
Hinweise	Bei Nachrüstung sind zwei zusätzliche Steuerleitungsanschlussblöcke erforderlich. →#124166		

Bemessungssteuerspeisespannung	U_s	V	110 - 125 V DC
Erforderliche Zeit für das Spannen des Federkraftspeichers bei $1 \times U_s$			3 s DC
Bemessungsbetriebsstrom	I_n	A	1 A DC
Anlaufstrom		A	5 A DC
Leistungsaufnahme			280 VA AC 50/60 Hz 150 W DC

Technische Daten nach ETIM 4.0

Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 50 Hz		V	0
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 60 Hz		V	0
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC		V	125
Ausführung des Schaltantriebs			Motorantrieb
Spannungsart zur Betätigung			DC