

Typ  
Art.-Nr.

+IZMX-M16-220DC  
123599

**Lieferprogramm**

Sortiment			Zusatzrüstung
Zubehör			Motorantrieb
Zubehör			Motorantrieb
			DC
Bemessungssteuerspeisespannung	$U_s$	V	220 - 250 V DC
verwendbar für			IZMX16... INX16...
<b>Hinweise</b>			Bei Nachrüstung sind zwei zusätzliche Steuerleitungsanschlussblöcke erforderlich. →#156593
<b>Hinweise</b>	Bei Nachrüstung sind zwei zusätzliche Steuerleitungsanschlussblöcke erforderlich. →#124166		

Bemessungssteuerspeisespannung	$U_s$	V	220 - 250 V DC
Erforderliche Zeit für das Spannen des Federkraftspeichers bei $1 \times U_s$			4 s DC
Bemessungsbetriebsstrom	$I_n$	A	1 A DC
Anlaufstrom		A	10 A DC
Leistungsaufnahme			280 VA AC 50/60 Hz 280 W DC

**Technische Daten nach ETIM 4.0**

Bemessungssteuerspeisespannung $U_s$ bei AC 50 Hz		V	0
Bemessungssteuerspeisespannung $U_s$ bei AC 60 Hz		V	0
Bemessungssteuerspeisespannung $U_s$ bei DC		V	250
Ausführung des Schaltantriebs			Motorantrieb
Spannungsart zur Betätigung			DC