SCHEDINA TECNICA - +IZMX-STS24DC

Sganciatore a lancio di corrente;(2) 24VDC

Tipo **+IZMX-STS24DC**
Catalog No. **123731**

Powering Business Worldwide™

Programma di fornitura

Assortimento			Accessori
accessori			Teleinserzione
accessori			Secondo sganciatore a lancio di corrente
			Non può essere combinata con una bobina di minima tensione.
Frequenza di manovra massima	Accensioni/ Minuto		3
			è limitato a 3/min a causa dell'elevata corrente di eccitazione entro 35 ms. Fare attenzione alla frequenza di inserzione dell'interruttore = 60/h
Tensione di comando nominale	U_s	V	24 V DC
Range di funzionamento	x U_s	Fattore	0,7 - 1,1
max. corrente di ritenuta	I_n	A	0.18
max. corrente di eccitazione (35 ms)	I_n	A	19
max. potenza di ritenuta	AC/DC	VA/W	5
max. potenza di eccitazione (35 ms)	AC/DC	VA/W	500
Tempo di commutazione totale dell'interruttore automatico di potenza	@ Us=100%	ms	22
utilizzo con			IZMX16..., IZMX40... INX16..., INX40...

Note

per comando continuo (100% durata di inserzione)

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	70

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / sganciatore di apertura (EC001023)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Interruttori Di Potenza (Ns, < 1 Cv) / Azionamento corrente di servizio (ecl@ss10.0.1-27-37-04-18 [AKF016013])

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz		V	0 - 0
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz		V	0 - 0
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC		V	24 - 24
tipo di tensione per l'azionamento			DC
tipo di tensione per l'azionamento			DC
valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato		A	0
valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato		A	0
esecuzione del collegamento elettrico			collegamento a connettore piatto
numero di contatti di chiusura			0
numero di contatti di riposo			0
numero di contatti invertitori			0
adatto per disgiuntore			sì
adatto per interruttore di carico			sì
adatto per salvamotore			no
adatto per relè di sovraccarico			no

© 12/2018 by Eaton Industries GmbH