



Contact auxiliaire de signalisation déclenché, 2W

Référence +IZMX-OTS
N° de catalogue 123888

Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires
Equipements complémentaires			Signalisation de déclenchement / options de remise à zéro
Equipements complémentaires			Contact auxiliaire de signalisation de défauts
Utilisation avec			Contact de signalisation Déclenché avec deux contacts-inverseurs.
			IZMX16..., IZMX40...
Remarques			
En cas d'équipement ultérieur, trois blocs de connexion pour lignes de commande supplémentaires sont requis.-> 124166			

Caractéristiques techniques

Pouvoir assigné de coupure

Charge inductive			
250 V AC		A	10
125 V DC		A	0.5
250 V DC		A	0.25

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	70

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Signalisation de déclenchement (EC001025)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Interrupteur de puissance (BT, < 1 kV) / Indicateur de déclenchement (ecl@ss10.0.1-27-37-04-20 [AKF018013])			
fonction			disjoncteur
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture			0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture			0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs			2
finition du raccordement électrique			raccordement par fiche plate