



**Reset a distanza, 220-240VAC/DC**

**Tipo** IZMX-RR230AD-40  
**Catalog No.** 124340

**Programma di fornitura**

Assortimento			Accessori
accessori			Segnalazione di sgancio / opzioni reset
accessori			reset a distanza
			AC
Tensione di comando nominale	U <sub>s</sub>	V	208 - 240 V AC 50/60 Hz 208 - 250 V DC
utilizzo con			IZMX16...W IZMX40...W IZMX16...F IZMX40...F

**Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439**

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	70

**Dati tecnici secondo ETIM 7.0**

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / sganciatore di apertura (EC001023)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Interruttori Di Potenza (Ns, < 1 Cv) / Azionamento corrente di servizio (ecl@ss10.0.1-27-37-04-18 [AKF016013])			
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz		V	208 - 240
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz		V	208 - 240
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC		V	220 - 250
tipo di tensione per l'azionamento			AC/DC
valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato		A	0
valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato		A	0
esecuzione del collegamento elettrico			collegamento a connettore piatto
numero di contatti di chiusura			0
numero di contatti di riposo			0
numero di contatti invertitori			0
adatto per disgiuntore			si
adatto per interruttore di carico			si
adatto per salvamatore			si
adatto per relè di sovraccarico			no