



Disjoncteur, 3p, 800 A, technique débrochable

IZMX40N3-P08W
149813
RES8083W12-NMNN2MNDX

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

| Commutateurs basse tension (EG000017) / Disjoncteur pour protection de transformateurs, de générateurs et d'installations (EC000228) | | |
|---|----|--|
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Interrupteur de puissance (BT, < 1 kV) / Interrupteur de puissance de protection de transformateur, générateur et système (ec ss8.1-27-37-04-09 [AJZ716010]) | | |
| courant permanent nominal Iu | A | 800 |
| tension assignée | V | 690 - 690 |
| courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz | kA | 85 |
| réglage de courant du déclencheur de surcharge | A | 400 - 800 |
| plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée | A | 1600 - 8000 |
| plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé | A | 1600 - 9600 |
| protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | | non |
| type de raccordement du circuit principal | | raccordement par rail |
| type de construction de l'appareil | | technique de tiroir pour appareil encastré |
| adapté à un montage de profilés chapeaux | | non |
| montage de profilés chapeaux en option | | non |
| nombre de contacts auxiliaires à ouverture | | 0 |
| nombre de contacts auxiliaires à fermeture | | 0 |
| nombre de contacts auxiliaires à deux directions | | 2 |
| relais de signalisation de déclenchement disponible | | oui |
| avec déclencheur à sous-tension | | non |
| nombre de pôles | | 3 |
| position du raccordement de circuit principal | | arrière |
| finition de l'élément d'actionnement | | contact à poussoir |
| appareil complet avec unité de protection | | oui |
| commande motorisée intégrée | | non |
| commande motorisée en option | | oui |
| classe de protection (IP) | | IP20 |