

Referencia: 3RA1326-8XB30-1AG2

COMBINAC.CONTACTORES P.INVERTIR
AC-3 11KW/400V, TAMANO S0 110V,
50/60HZ

[Comprar en Electric Automation Network](#)



Datos técnicos generales:	
Función del producto	contactor inversor
Tamaño del contactor	S0
Anchura	mm 100
Altura	mm 86
Profundidad	mm 91
Identificadores de los equipos según EN 61346-2	Q
Identificadores de los equipos según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 según IEC 750	K
Circuito de control/ Control por entrada:	
Tipo de corriente de la alimentación de tensión de mando	AC
Tensión de alimentación del circuito de mando 1 con AC	
— con 50 Hz valor asignado	V 110
— con 60 Hz valor asignado	V 110
Frecuencia de la tensión de alimentación de mando	
1 valor asignado	Hz 50
2 valor asignado	Hz 60
Circuito de corriente principal:	
Intensidad de empleo con AC-3 con 400 V valor asignado	A 25

Potencia de empleo con AC-3 con 400 V valor asignado	kW	11
Circuito de corriente secundario:		
Número de contactos NC para contactos auxiliares por dirección de giro		0
Número de contactos NA para contactos auxiliares por dirección de giro		0
Conexiones/ Bornes:		
Tipo de conexión eléctrica para circuito principal		conexión por tornillo
Tipo de fijación		fijación por tornillo y abroche a perfil DIN de 35 mm según DIN EN 50022
Condiciones ambiente:		
Temperatura ambiente durante el funcionamiento	°C	-25 ... +60
Grado de protección IP frontal		IP20
Certificados/ Homologaciones:		
General Product Approval	Declaration of Conformity	Shipping Approval
Shipping Approval		other
		Umweltbestätigung
other		
sonstig	Bestätigungen	