

Referencia: 3TX4490-1A

RETARDADOR DE DESCONEXION AC
110V 50/60HZ,0,1 O BIEN 0,2S AC 220V
50/60HZ,0,4 O BIEN 0,8S AC 230V
50/60HZ,0,4 O BIEN 0,8S

[Comprar en Electric Automation Network](#)



Datos técnicos generales:		
Designación del producto		retardador de desconexión para contactor
Tipo de producto		Retardador de desconexión
Temperatura ambiente		
durante el almacenamiento	°C	-40 ... +80
durante el funcionamiento	°C	-20 ... +60
Componente del producto Circuito de protección		No
Circuito de control/ Control por entrada:		
Tipo de corriente de la alimentación de tensión de mando		AC
Frecuencia de la tensión de alimentación de mando		
1		
— valor asignado	Hz	50
2 valor asignado	Hz	60
Tensión de alimentación del circuito de mando 1		
con AC		
— con 50 Hz valor inicial asignado	V	110
— con 50 Hz valor final asignado	V	220
— con 60 Hz valor final asignado	V	220
— con 60 Hz valor inicial asignado	V	110

Instalación/ fijación/ dimensiones:			
Posición de montaje		según las necesidades del usuario	
Tipo de fijación		fijación por tornillo y abroche a perfil de 35 mm	
Conexiones/ Bornes:			
Tipo de conexión eléctrica para circuito auxiliar y circuito de mando		conexión por tornillo	
Certificados/ Homologaciones:			
General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Test Certificates	Shipping Approval
	Baumusterbescheinigung	spezielle Prüfbescheinigungen	
Shipping Approval	other		
	Umweltbestätigung	Bestätigungen	