



Typ **+IZM-XA230AC/220DC**
Bestell-Nr. **230556**
Verkaufstext **Arbeitsstromausloeser**

Lieferprogramm

Bemessungssteuerspeisespannung	U_s	V	220 DC 230 AC 50/60 Hz
			bei Bestellung mit Grundgerät

Für Einzelbestellung Typ IZM-XE/A... wählen.

Einschaltmagnet und Arbeitsstromauslöser sind baugleich. Die Funktion wird durch die Einbauposition bestimmt.

Hinweise

Für Fern-EIN ist ein Einschaltmagnet notwendig.

Fern-AUS muss durch Arbeits- oder Unterspannungsauslöser realisiert werden.

Zusätzlich zum Einschaltmagnet sind einbaubar:

- bis zu zwei Arbeitsstromauslöser oder
- ein Arbeits- und ein Unterspannungsauslöser

Kondensator-Speichergerät auf Anfrage.

Spannungsauslöser

Bemessungssteuerspeisespannung	U_s	V	
AC 50/60 Hz	U_s	V	110, 230
DC	U_s	V	24, 30, 48, 60, 110, 220
Leistungsaufnahme			
AC 50/60 Hz		VA	15
DC		W	15
Reaktionszeit des Leistungsschalters		ms	73
Befehlsmindestdauer		ms	60.0
Arbeitsbereich			
Anzugsspannung		%	0.85–1.1
Arbeitsbereich			
Anzugsspannung		$\times U_c$	0.7–1.26
Kurzschlussschutz			
DIAZED-Sicherung (Betriebsklasse gL)			1 A TDz (träge)
Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik		W	1 A
Anschlussquerschnitte		mm ²	
feindrätig ohne Aderendhülse		mm ²	2 × (0.5 - 2.5)
feindrätig mit Aderendhülse		mm ²	2 × (0.5 - 1.5)

Hinweise

Anschlussquerschnitte:

Standardanschluss Federzugtechnik

Handbuch, Montageanweisung

AWB1230-1407 Leistungsschalter IZM

ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407egb.pdf (b)
ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407fgb.pdf (b)
ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407egb.pdf (g)
ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407fgb.pdf (g)
ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407g.pdf (g)
ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407f.pdf (f)
ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407fgb.pdf (f)
ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407e.pdf (e)
ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407egb.pdf (e)
ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407d.pdf (d)

Approbationen, Publikationen, Software

<http://www.schaltungsbuch.de/norm050.html> <http://www.schaltungsbuch.de/norm050.html>

Anwendungsbeispiele, Projektierung

Klemmenbelegungsplan ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/pro_izm_in_klemmenbelegungsplan.pdf