



Typ +IZM-XE230AC/DC05
Bestell-Nr. 230582
Verkaufstext Einschaltmagnet

Lieferprogramm

Bemessungssteuerspeisespannung	U_s	V	220 - 250 DC 208 - 240 AC 50/60 Hz
			bei Bestellung mit Grundgerät

Nicht für Dauerbetrieb geeignet.
Mit Abstellschalter (interner Hilfsschalter).

Hinweise

Für Fern-EIN ist ein Einschaltmagnet notwendig.
Fern-AUS muss durch Arbeits- oder Unterspannungsauslöser realisiert werden.
Zusätzlich zum Einschaltmagnet sind einbaubar:

- bis zu zwei Arbeitsstromauslöser oder
- ein Arbeits- und ein Unterspannungsauslöser

Spannungsauslöser

Bemessungssteuerspeisespannung	U_s	V	
AC 50/60 Hz	U_s	V	110 - 127, 208 - 240
DC	U_s	V	24, 48, 110 - 125, 220 - 250
Leistungsaufnahme			
AC 50/60 Hz		VA	15
DC		W	15
Reaktionszeit des Leistungsschalters		ms	50
Befehlsmindestdauer		ms	25.0
Arbeitsbereich			
Anzugsspannung		%	0.85–1.1
Arbeitsbereich			
Anzugsspannung		$\times U_c$	0.7–1.26
Kurzschlusschutz			
DIAZED-Sicherung (Betriebsklasse gL)			1 A TDz (träge)
Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik		W	1 A
Anschlussquerschnitte		mm ²	
feindrätig ohne Aderendhülse		mm ²	2 × (0.5 - 2.5)
feindrätig mit Aderendhülse		mm ²	2 × (0.5 - 1.5)

Hinweise

Anschlussquerschnitte:
Standardanschluss Federzugtechnik

Handbuch, Montageanweisung

AWB1230-1407 Leistungsschalter IZM

<ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407egb.pdf> (b)

<ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407fgb.pdf> (b)
<ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407egb.pdf> (g)
<ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407fgb.pdf> (g)
<ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407g.pdf> (g)
<ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407f.pdf> (f)
<ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407fgb.pdf> (f)
<ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407e.pdf> (e)
<ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407egb.pdf> (e)
<ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407d.pdf> (d)

Approbationen, Publikationen, Software

<http://www.schaltungsbuch.de/norm050.html>

<http://www.schaltungsbuch.de/norm050.html>

Anwendungsbeispiele, Projektierung

Klemmenbelegungsplan

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/pro_izm_in_klemmenbelegungsplan.pdf