



**Electric Automation**  
Automation specialists

Référence: INCA 1  
Code: 2TLA030054R0100

INCA 1 arrêt d'urgence

Achat de Electric Automation Network



Bouton d'arrêt d'urgence pour montage sur panneau, 22,5 mm trous, 2 x NC, le Statut de la LED dans le bouton, les blocs de jonction.

La commande

EAN:	7350024460018
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85365011

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	0.033m
Le Produit Net De La Hauteur:	0.029m
Le Produit Net De La Profondeur:	0.079m
Produit Poids Net:	0.045kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce
Paquet Niveau 1 Largeur:	0,15 m
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	0.078 m
Paquet Niveau 1 Durée:	0.055 m
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	0.044 kg

La Sécurité De L'Information

Niveau de Performance (PL):	Jusqu'à e
Catégorie De Sécurité De L'Acc. la norme ISO 13849-1:	4

## Des Informations Supplémentaires

Principale Du Produit Type:	INCA
Nom Du Produit:	D'Arrêt D'Urgence

## Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Fiche De Données Techniques De L'Information:	2TLC172001C0202_chapter11
Déclaration de Conformité CE:	2TLC172016D0201

## Les Classifications

ETIM 4:	EC002034 - arrêt d'Urgence complet
ETIM 5:	EC002034 - arrêt d'Urgence complet
Objet Code De Classification:	B