Artikel-Nr.: F204A-100/0,03APR
Code: 2CSF204401R1900

F204 A-100 / 0,03 AP-R Res. Aktuelle Dev.

Kaufen von Electric Automation Network

Die RCCBs F200-Serie sichert den Schutz für Personen und Anlagen gegen Fehlerstrom gegen Erde. Ein großes Angebot für standard -, unverzögerten und selektiven AC-Typen ist abgeschlossen, mit einigen Konfigurationen für spezielle Anwendungen. Dieses Produkt bietet den besten Kompromiss zwischen Sicherheit und Kontinuität in der Dienstleistung, Dank der Beständigkeit gegen unerwünschte Auslösungen.

Bestellen

EAN:	8012542919506
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85363030

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	0.070m
Produkt Netto-Höhe:	0.085m
Produkt Netto Tiefe:	0.069m
Produkt-Netto-Gewicht:	0.380kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück

Paket Level 1 Breite:	0.082 m
Paket Level 1 Höhe:	0.078 m
Paket Level 1 Länge:	0.096 m
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	0.423 kg
Paket Level 1-EAN:	8012542919506

Technische

Standards:	EN 61008 UL 1053
Betriebs-Charakteristik:	Blitzschnelle (APR Hohe Immunität)
Art der Fehlerstrom -:	Eine Art
Bemessungsdifferenzstrom:	30 mA
Nennstrom (Ich_n):	100 A
Anzahl der Pole:	4
Position von Neutral-Terminals:	Rechts
Verlustleistung:	bei Nenn-Betriebsbedingungen pro Pol 8.2 W

Umwelt

RoHS Status:	Geplante Folgen der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und änderung nach 2007 Q3

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Konformitätserklärung - CE:	ITSCE116F200
RoHS-Informationen:	2CSC423001K0201

Klassifikationen

Objekt-Classification Code:	Q
ETIM 4:	EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutz)
ETIM 5:	EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutz)