



**Sicherungshalter, Niederspannung, 20 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS,
Gegenbolzen angeschlossen, schwarz**

Katalog Nr. RS20P/G

Lieferprogramm

Sortiment			Sicherungszubehör
Grundfunktion			Sicherungshalter
Anwendungsgebiet			Niederspannung
Bemessungsstrom	I	A	20
Bemessungsspannung			AC 690 V
Baugröße			BS88/A1
Beschreibung			Gegenbolzen angeschlossen schwarz
Polzahl			1P
Verwendung			Sicherungseinsätze NITD NIT
Norm/Approbaton			BS

Technische Daten nach ETIM 7.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / NH-Sicherungsunterteil (EC000067)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungssysteme / NH-Sicherungsunterteil (ecl@ss10.0.1-27-14-21-06 [AKE278013])			
Baugröße			sonstige
Polzahl			1
Bemessungsstrom		A	20
Reiterausführung			nein
Einschwenkvorrichtung			nein

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

Produkt-Datenblatt (pdf)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/8e3b797a-f6c3-4111-b064-a8047d63631d.pdf
--------------------------	---