



**Pufferbatterie für Kompaktsteuerung PS3**

**Typ** B-PS3  
**Katalog Nr.** 000213

**Lieferprogramm**

|                |  |  |                               |
|----------------|--|--|-------------------------------|
| verwendbar für |  |  | PS4-150<br>PS4-200<br>PS4-300 |
|----------------|--|--|-------------------------------|

**Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439**

| Technische Daten für Bauartnachweis                |           |    |    |
|--|-----------|----|----|
| Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe         | $I_n$     | A  | 0  |
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig             | $P_{vid}$ | W  | 0  |
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig | $P_{vid}$ | W  | 0  |
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig          | $P_{vs}$  | W  | 0  |
| Verlustleistungsabgabevermögen                     | $P_{ve}$  | W  | 0  |
| Betriebsumgebungstemperatur min.                   |           | °C | 0  |
| Betriebsumgebungstemperatur max.                   |           | °C | 55 |

**Technische Daten nach ETIM 7.0**

|  |  |  |               |
|--|--|--|---------------|
| Industriesteuerungen SPS (EG000024) / Zubehör für Steuerungen (EC002584)   |  |  |               |
| Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Steuerung / Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) / Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS, Zubehör) (ecl@ss10.0.1-27-24-22-92 [AFR333003]) |  |  |               |
| Art des elektrischen Zubehörs  |  |  | Batterie/Akku |
| Art des mechanischen Zubehörs  |  |  | sonstige      |