



Electric Automation
Automation specialists

Referência: INCA 1
Código: 2TLA030054R0100

INCA 1 parada de emergência

A partir de Electric Automation Network



Botão de parada de emergência para a montagem em painel, de 22,5 mm furos, 2 x NC, o LED de Status no botão, blocos de terminais.

Pedido

EAN:	7350024460018
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85365011

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	0.033m
Líquido Do Produto Altura:	0.029m
Líquido Do Produto Profundidade:	0.079m
Peso Líquido Do Produto:	0.045kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	0,15 m
Pacote De Nível 1, Altura:	0.078 m
Pacote De Nível 1 Comprimento:	0.055 m
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0.044 kg

Informações De Segurança

Nível de desempenho (PL):	Até e
Categoria De Segurança Acc. ISO 13849-1:	4

Informações Adicionais

Produto Principal Digite:	INCA
Nome Do Produto:	Parada De Emergência

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	2TLC172001C0202_chapter11
Declaração de Conformidade CE:	2TLC172016D0201

Classificações

ETIM 4:	EC002034 - parada de Emergência completo
ETIM 5:	EC002034 - parada de Emergência completo
Objeto Código De Classificação:	B