



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: E2.2N/MS1600  
код: 1SDA073532R1

E2.2N / MS 1600 4p WMP

Покупка от Electric Automation Network



Движущиеся части для С. рубильником-РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ САЧЕ ЕМАХ2 E2.2Л/  
МС 1600 ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИК

Заказ

ЕАН:	8015644773823
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85362090

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	407мм
Продукт Чистая Высота:	425мм
Чистый Продукт Глубина:	383мм
Продукт Вес Нетто:	49кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	535 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	618 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	420 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	60 кг

Уровень пакет 1 Код EAN:	8015644609139
--------------------------	---------------

## Дополнительная Информация

Тока Типа:	Переменного тока
Электрическая Прочность:	U <sub>э</sub> =< цикл 440 в 12000 U <sub>е</sub> = 500 ... 690 в 10000 цикл 30 циклов в час
Механическую Прочность:	Цикл 25000 60 циклов в час
Нейтральный Полюс Текущая ([%Me]):	100 %
Количество полюсов:	4
Потери Мощности:	при номинальных эксплуатационных условиях на Полюс 288 Вт
Основной Тип Продукта:	Итальянское sace Emax 2
Наименование Товара:	Выключатель-разъединитель
Тип Продукта:	СДМП
Номинальный Ток (I <sub>н</sub> ):	1600 а
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение (U <sub>вч</sub> чертенок):	12 кв
Номинальное Напряжение Изоляции (U <sub>и</sub> ):	ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 1000 В
Номинальное Рабочее Напряжение:	690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток (I <sub>св</sub> ):	для 1 с 66 ка на 3 с 50 ка
Номинальный Непрерывный Ток (I <sub>н</sub> ):	1600 а
Номинальное Напряжение (U <sub>р</sub> ):	690 в
Стандарты:	МЭК 60947
Суб-Тип:	E2.2
Версия:	ВТ

## Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SDC200023D0204
Декларация соответствия - се:	1SDL000165R0020

## Классификации

Етим 4:	ЕС000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Етим 5:	ЕС000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Объект Классификации Кода:	Вопрос