

Référence: 3RT1627-1AR61

CONDENSATEUR SW. CONTACTEUR,
AC-6, 25kvar / 400V, 400V AC 50 / 60Hz
/ AC 440V 60Hz, 3-POLE, TAILLE S0

Achat de Electric Automation Network



Caractéristiques techniques générales:	
Indice de protection IP	IP20
Conditions ambiantes:	
Température ambiante	
en service	-25 ... +60 °C
Circuit principal:	
Nombre de contacts NO pour contacts principaux	3
Nombre de contacts NF pour contacts principaux	0
Courant d'emploi	
pour AC-1 pour 400 V	
— Valeur assignée	35 A
Circuit de commande/ Commande:	
Type de tension	AC
Tension d'alimentation de commande pour CA	
pour 50 Hz Valeur assignée	400 ... 400 V
pour 60 Hz Valeur assignée	400 ... 440 V
Fréquence de la tension d'alimentation pour circuits auxiliaire et de commande Valeur assignée	50 ... 60 Hz
Circuit auxiliaire:	
Nombre de contacts NF	
pour contacts auxiliaires	0

Nombre de contacts NO	
pour contacts auxiliaires	1
Repère et lettre caractéristique pour contacts	1
Montage/ fixation/ dimensions:	
Mode de fixation	fixation par vis et par encliquetage sur rail DIN symétrique 35 mm selon DIN EN 50022
Montage en série	Oui
Hauteur	100 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	135 mm
Raccordements/Bornes:	
Type du raccordement électrique	
pour circuit principal	raccordement à vis
pour circuits auxiliaire et de commande	raccordement à vis