



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: X1B/MS1000
Codice: 1SDA062055R1

X1B / MS 1000 4p W MP

Acquista da Electric Automation Network



Lo SPOSTAMENTO di PARTE della C. INTERRUTTORE-SEZIONATORE a EMAX X1B/MS 1000 a QUATTRO POLI

Ordinazione

EAN:	8015644645991
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85362090

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	354mm
Netto Del Prodotto Altezza:	343mm
Netto Del Prodotto Profondità:	254mm
Peso Netto Del Prodotto:	18kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	385 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	350 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	400 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	19,5 kg

Pacchetto di Livello 1 EAN:	8015644609139
-----------------------------	---------------

Ambientale

RoHS Status:	Progettato per seguire la Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e l'emendamento dopo il 2007 Q2
--------------	---

Ulteriori Informazioni

Numero di Poli:	4
La Perdita Di Potenza:	in Condizioni Operative nominali per Polo 162 W
Prodotti Principali Tipo:	SACE Emax
Nome Di Prodotto:	Interruttore-sezionatore
Tipo Di Prodotto:	SDMP
Corrente Nominale (I_n):	1000 A
Di Breve durata nominale Corrente nominale (I_{cW}):	per 1 s 42 kA
Corrente Nominale Ininterrotta (M_{iU}):	1000 A
Tensione Nominale (U_r):	690 V
Standard:	IEC 60947
Sub-tipo:	X1
Connessione Di Un Terminale Digitare:	Estraibile Interruttori Di Circuito
Versione:	W

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	1SDC200009D0203
Dichiarazione di Conformità CE:	1SDL000165R0018
RoHS Informazioni:	1SDL000203R0001

Classificazioni

ETIM 4:	EC000228 - circuito di Alimentazione-breaker per trafo/generatore/installazione prot.
ETIM 5:	EC000228 - circuito di Alimentazione-breaker per trafo/generatore/installazione prot.
Oggetto: Codice Di Classificazione:	Q
UNSPSC:	39120000