



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: E1.2B/MS800
Codice: 1SDA073478R1

E1.2B / MS 800 3p WMP

Acquista da Electric Automation Network



Lo SPOSTAMENTO di PARTE della C. INTERRUPTORE-SEZIONATORE a SACE EMAX2
E1.2B/MS 800 A TRE POLI

Ordinazione

EAN:	8015644773281
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85362090

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	278mm
Netto Del Prodotto Altezza:	363.5mm
Netto Del Prodotto Profondità:	271mm
Peso Netto Del Prodotto:	14kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	20 kg
Pacchetto di Livello 1 EAN:	8015644609139

Ulteriori Informazioni

Tipo Corrente:	AC
Elettrici Durata:	Ue =< 440 V 8000 ciclo Ue = 500 ... 690 V 8000 ciclo 30 cicli per ora
Durata Meccanica:	20000 ciclo 60 cicli / ora
Numero di Poli:	3
La Perdita Di Potenza:	in Condizioni Operative nominali per Polo 100 W
Prodotti Principali Tipo:	SACE Emax 2
Nome Di Prodotto:	Interruttore-sezionatore
Tipo Di Prodotto:	SDMP
Corrente Nominale (I _n):	800
Nominale Di Tenuta Ad Impulso Tensione (U _{imp}):	12 kV
Tensione Nominale Di Isolamento (U _{io}):	AC 1000 V
Tensione Nominale Di Funzionamento:	690 V AC
Di Breve durata nominale Corrente nominale (I _{cw}):	per 1 s 42 kA per 3 s 24 kA
Corrente Nominale Ininterrotta (M _{iu}):	800
Tensione Nominale (U _r):	690 V
Standard:	IEC 60947
Sub-tipo:	E1.2
Versione:	W

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	1SDC200023D0204
Dichiarazione di Conformità CE:	1SDL000165R0019

Classificazioni

ETIM 4:	EC000228 - circuito di Alimentazione-breaker per trafo/ generatore/installazione prot.
ETIM 5:	EC000228 - circuito di Alimentazione-breaker per trafo/ generatore/installazione prot.
Oggetto: Codice Di Classificazione:	Q