



Schutzbeschaltung System PKZ 0/2



Powering Business Worldwide™


Typ
Art.-Nr.

VGSPKZ48
063974

Varistor-Löschglied

Varistor-Löschglied

Lieferprogramm

Schaltzeichen			
Sortiment			Zusatzrüstung: SYSTEM PKZ2 - PRODUKTAUSLAUF IN 2012
Zubehör			Schutzbeschaltung
Spannungsbereich		V AC	24 - 48
verwendbar für			S(E)00-...-PKZ0 S(E1A)-...-PKZ2
Hinweise			
für (Hochleistungs-)Schaltantriebe mit Wechselstrombetätigung 50 - 60 Hz			
für (Hochleistungs-)Schaltantriebe mit Wechselstrombetätigung 50 - 60 Hz			

Approbationen

Specially designed for NA

No

Technische Daten nach ETIM 4.0

Funktion			Varistor
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 50 Hz		V	415
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 60 Hz		V	415
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC		V	0
Mit LED-Anzeige			Nein
Spannungsart zur Betätigung			AC/DC

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

Motorstarter und „Special Purpose Ratings“ für den Nordamerikanischen Markt	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953de.pdf
Sammelschienenadapter für die rationelle Motorstartermontage - jetzt auch für Nordamerika -	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf