

Produktdetails

AE/A 2.1

AE/A2.1 Analogeingang, 2fach, AP



Allgemeine Informationen

Typ	AE/A 2.1
Bestellnummer	2CDG110086R0011
EAN	4016779664011
Beschreibung	AE/A2.1 Analogeingang, 2fach, AP
Langbeschreibung	Der Analogeingang ermöglicht die Erfassung und Verarbeitung von zwei analogen Eingangssignalen. Diese sind u.a. 0-1 V, 0-5 V, 0-10 V, 1-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-1000 Ohm, PT100 in 2-Leiter-Technik, PT1000 in 2-Leiter-Technik (Wertebereich jeweils -50...+150 °C), potenzialfreier Kontakt, KT, KTY und benutzerdefinierte Eingabe.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CDG941049P0002
--------------------------------	-----------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CDC504029D0202 2CDC504066D0201
Verlustleistung	0.25 W
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX

Montageart	Aufputzmontage
Handbedienung	Nein
Analogeingänge	2
Farbe	lichtgrau
Anzahl Batterien	0

Umwelt

Schutzart	IP54
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Information	2CDK504016D2701
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
SCIP	2cc5bcb2-18dd-44c2-98bd-c8ac52a6f008 Deutschland (DE)
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite	117 mm
Höhe	117 mm
Tiefe	51 mm
Gewicht	0.25 kg
Maßzeichnung	9AKK108464A0587

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CDK504016D2701
KNX Zertifikat	9AKK105710A0016

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000794 - Bussystem-Analogeingang
ETIM 9	EC000794 - Bussystem-Analogeingang
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 91
eClass	V11.0 : 27143107
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	A

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Eingänge → Analog-Eingänge

