

Produktdetails

BA-M-0.4.1

BA-M-0.4.1 Jalousieaktor, 4fach, 230 V, REG



Allgemeine Informationen

Typ	BA-M-0.4.1
Bestellnummer	2CDG510011R0011
EAN	4016779941785
Beschreibung	BA-M-0.4.1 Jalousieaktor, 4fach, 230 V, REG
Langbeschreibung	Zur Steuerung von 4 unabhängigen Jalousie- bzw. Rollladenantrieben. Die Ausgänge sind gegeneinander verriegelt. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Ausgänge: 4 Lastart: AC3 Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,45 Ausgangsspannung: 230 V~ Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Teilungseinheit: 4 TE

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CDG941152P0002
--------------------------------	-----------------

Technische Daten

Datenblatt, technische	2CDG941152P0002
------------------------	-----------------

Information

Stromart	AC/DC
Besondere Funktionen	Switching
Ausgangsspannung (U _{out})	230 V AC
Maximaler Schaltstrom	6 A
Maximale Schaltleistung	1200 W
Verlustleistung	0.25 W
Anzahl Ausgänge	4
Anzahl LEDs	1
Unterstützte Bussysteme	free@home (TP)
Produktreihe	Busch-free@home®
Montageart	DIN-Rail
Handbedienung	Nein
Farbe	Grau
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Information	2CDK506081D2701
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	4
Breite	80 mm
Höhe	70 mm
Tiefe	95 mm
Gewicht	0.22 kg
Einbautiefe (t ₂)	64.5 mm
Maßzeichnung	2CDC072033F0015

Bestelldaten

Nachfolgeprodukt	2CDG510028R0011
------------------	-----------------

Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat	9AKK107991A3191
Konformitätserklärung - CE	2CDK506081D2701

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001330 - Bussystem-Jalousieaktor
ETIM 9	EC001330 - Bussystem-Jalousieaktor
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8537 10 91
eClass	V11.0 : 27143128
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	A

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → Busch-free@home® → Beschattungssteuerung → Jalousie- und Rollladenaktoren 230 V AC

