

Produktdetails

## SSA-F-1.1.1

# SSA-F-1.1.1 Sensor/Schaltaktor 1/1-fach für Busch-free@home®



### Allgemeine Informationen

Typ	SSA-F-1.1.1
Bestellnummer	2CKA006220A0123
EAN	4011395180112
Beschreibung	SSA-F-1.1.1 Sensor/Schaltaktor 1/1-fach für Busch-free@home®
Langbeschreibung	Zum Schalten von 127 V~/230 V~ Verbrauchern.Mit integriertem Schaltaktor.Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, ...).Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

### Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CKA001173B8553
------------------------------------	-----------------

Spannungsbereich	230 ... 230 V
Bemessungsstrom ( $I_n$ )	10 A
Maximale Schaltleistung	2300 W
Anzahl Ausgänge	1
Anzahl LEDs	0
Maximale Anzahl Schaltausgänge	1
Unterstützte Bussysteme	free@home (TP)
Produktreihe	Busch-free@home®
Lastart	ohmic
Montageart	Flush Mounted
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

## Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E4918
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

## Abmessungen

Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Tiefe	43 mm
Gewicht	87 g
Einbautiefe ( $t_2$ )	32 mm

## Bestelldaten

Vorgängerprodukt	6220-0-0123
------------------	-------------

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1369
----------------------------	-----------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC001097 - Bussystem-Schaltaktor
ETIM 9	EC000672 - Bussystem-Tastsensor
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 91

eClass

V11.0 : 27143138

IDEA Granular Category  
Code (IGCC)

3268 >> Switch actuator

---

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → Busch-free@home® → Ausgänge → Schaltaktoren 10 A

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → Busch-free@home® → Beleuchtungssteuerung → Schaltaktoren 10 A

