

Produktdetails

# WS-1

## WS-1 Wetterstation für Busch-free@home®



### Allgemeine Informationen

Typ	WS-1
Bestellnummer	2CKA006220A0390
EAN	4011395205525
Beschreibung	WS-1 Wetterstation für Busch-free@home®
Langbeschreibung	Zum Erfassen und Senden der Helligkeit, der Temperatur, der Windgeschwindigkeit und Regen. Wetterdaten können mit Aktoren verknüpft werden um automatisiert Funktionen zu steuern. Wetterdaten können im free@home Webinterface und der free@home App visualisiert werden. Messbereich Windgeschwindigkeit 2 - 30 m/s. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

### Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CKA001173B8811
Bemessungsspannung (U <sub>r</sub> )	110 ... 230 V

Hilfsspannung AC/DC	110 V AC/DC 230 V AC/DC
Bemessungsfrequenz (f)	50 ... 60 Hz
Produktreihe	Busch-free@home®
Montageart	Surface Mounted
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung

## Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -20 ... +55 °C
Schutzart	IP44
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E5072
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
SCIP	0da4b249-973d-40d8-a990-48a4e189e084 Deutschland (DE)
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

## Abmessungen

Breite	118 mm
Höhe	230 mm
Tiefe	113 mm
Gewicht	344,5 g

## Bestelldaten

Vorgängerprodukt	6220-0-0390
------------------	-------------

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E2522
----------------------------	-----------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC000926 - Bussystem-Physikalischer Sensor
ETIM 9	EC000926 - Bussystem-Physikalischer Sensor
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	9030 39 00
eClass	V11.0 : 27143137

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → Busch-free@home® → Eingänge → Wetter- und physikalische Sensoren



360