

PRODUCT-DETAILS

N2204.8 PL

Poussoir None Single push button Rocker 1 pole, 1NO 0NC 1CO Argent - Zenit



Informations générales

Extension du type de produit	N2204.8 PL
Code de produit	2CLA220480N1301
EAN	8427238138664
Description courte	Poussoir None Single push button Rocker 1 pole, 1NO 0NC 1CO Argent - Zenit
Description longue	<p>Color: Silver. Rated voltage: 110 - 250 Vac Rated current: 16 A Screwless terminals 1-gang, 1-way - Normally Opened (NO) contact Optional: locator LED lamp N2191. Size: 2 modules.</p>

Installation

Instructions et manuels	2CLX210109N1001
-------------------------	-----------------

Technique

Fiche produit, informations	9AKK10103A5108
-----------------------------	----------------

techniques

Tension nominale (U_r)	250 V
Courant nominal (I_n)	16 A
Contacts Configuration	1 NO, 0 NC
Nombre de pôles	1
Number of Contacts CO	1
Number of Contacts NC	0
Number of Contacts NO	1
Number of Rocker Switches	1
Design Range	Zenit
Actuator Type	Rocker
Type de raccordement	Screwless
Type de montage	Flush Mounted
Type of Fastening	Engage (Snap)
Finition de surface	Decor Glossy
Matériau	Plastic Thermoplastic
Pictogramme	None
Model Number	Single push button
Couleur	Argent
Nombre de batteries	0

Environnement

Température de l'air ambiant	Operation -5 ... +35 °C Storage -5 ... +50 °C
Indice de protection	IP20
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Produit Largeur Net	44 mm
Produit Hauteur Net	44 mm
Produit Longueur Net	25 mm
Poids net	0.032 kg
Profondeur d'encastrement (t_2)	25 mm

Commande

ID du produit remplacé	2CLA220480N1302 2CLA220480N1303
------------------------	------------------------------------

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité
- CE

9AKK106930A5900

Classifications

ETIM 8	EC000029 - Push-switch button
ETIM 9	EC000029 - Push button
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85365080

Catégories

Produits basse tension → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates and Control Elements → Mechanical Controls

