



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referencia: E1.2B/MS1000  
Código: 1SDA073480R1

E1.2B/MS 1000 3P W MP

[Comprar en Electric Automation Network](#)



El traslado de PARTE DE C. INTERRUPTOR-SECCIONADOR SACE EMAX2 E1.2B/MS 1000 DE TRES POLOS

El pedido

EAN:	8015644773304
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85362090

## Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	278mm
Neto Del Producto De La Altura:	363.5mm
Producto De La Profundidad De La Red:	271mm
Peso Neto Del Producto:	14kg

## Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	20 kg
Paquete de Nivel 1 EAN:	8015644609139

## Información Adicional

Tipo De Corriente:	CA
Eléctrica Durabilidad:	Ue =< 440 V 8000 ciclo Ue = 500 ... 690 V 6500 ciclo 30 ciclos por hora
La Durabilidad Mecánica:	20000 ciclo 60 ciclos por hora
Número de Polos:	3
La Pérdida De Potencia:	en las Condiciones de Operación nominales por Polo 156 W
Producto Principal Tipo:	SACE Emax 2
Nombre De Producto:	Interruptor-seccionador
Tipo De Producto:	SDMP
Corriente Nominal (I <sub>n</sub> ):	1000
Nominal Soportada De Impulso De Tensión (U <sub>imp</sub> ):	12 kV
Tensión Nominal De Aislamiento (U <sub>y0</sub> ):	AC 1000 V
Tensión Nominal:	690 V CA
Nominal de Corta duración Corriente asignada (I <sub>cw</sub> ):	para 1 s 42 kA durante 3 s 24 kA
Nominal De Corriente Ininterrumpida (I <sub>u</sub> ):	1000
Tensión Nominal (U <sub>r</sub> ):	690 V
Normas:	IEC 60947
Sub-tipo:	E1.2
Versión:	W

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha De Datos De Información Técnica:	1SDC200023D0204
Declaración de Conformidad - CE:	1SDL000165R0019

## Clasificaciones

ETIM 4:	EC000228 - circuito de Potencia interruptor de potencia para trafo/generador/instalación prot.
ETIM 5:	EC000228 - circuito de Potencia interruptor de potencia para trafo/generador/instalación prot.
Objeto Código De Clasificación:	Q