



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: INCA 1
Código: 2TLA030054R0100

INCA 1 Paro de Emergencia 2NC

[Comprar en Electric Automation Network](#)



Botón de parada de emergencia del panel de montaje 22,5 mm agujeros, 2 x NC, LED de Estado en el botón, los bloques de terminales.

El pedido

EAN:	7350024460018
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85365011

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	0.033m
Neto Del Producto De La Altura:	0.029m
Producto De La Profundidad De La Red:	0.079m
Peso Neto Del Producto:	0.045kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	0.15 m
Paquete De Nivel 1 Altura:	0.078 m
Paquete De Nivel 1 Longitud:	0.055 m
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	0.044 kg

Información De Seguridad

Performance Level (PL):	Hasta e
Categoría De Seguridad Acc. ISO 13849-1:	4

Información Adicional

Producto Principal Tipo:	INCA
Nombre De Producto:	De Parada De Emergencia

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha De Datos De Información Técnica:	2TLC172001C0202_chapter11
Declaración de Conformidad - CE:	2TLC172016D0201

Clasificaciones

ETIM 4:	EC002034 - parada de Emergencia completa
ETIM 5:	EC002034 - parada de Emergencia completa
Objeto Código De Clasificación:	B