



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: 037N0044

Código descriptivo RCI 10 , Peso 0.716 kg , Aprobaciones CE, EAC, UL

[Comprar en Electric Automation Network](#)



Los contactores de inversión RCI están diseñados para un control exigente de avance/retroceso de los motores CA trifásicos. El método de conmutación de paso por cero garantiza un control del motor muy rápido y preciso, y elimina prácticamente las emisiones electromagnéticas. El contactor de inversión RCI es ideal para aplicaciones en las que es fundamental disponer de una capacidad de conmutación rápida y una prolongada vida útil de los dispositivos. Intensidad de corriente de funcionamiento de hasta 10 A (CA-3) Interbloqueo integrado entre avance y retroceso Posibilidad de montaje sobre carril DIN Protección de varistor integrada Tensión de control universal Disparo por ráfaga (cruce por cero) LED indicador de estado Protección IP 20 Especificación sin ningún tipo de problemas conforme a la norma industrial Instalación fácil y rápida

Código descriptivo	RCI 10
Peso	0.716 kg
Aprobaciones	CE, EAC, UL
Control volt.	5 - 24 V
Fases controladas	2
EAN	5702423108749
Max. load	10 A

Descripción producto	REVERSING CONTACTOR
Prod. group	Contactors and motor starters
Prod. name	REVERSING CONTACTOR
Supply volt.	400 V
UL approval file name	E198251